

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 



AK-4681, 4683 FLUORESAN ACİL AYDINLATMA MODÜLÜ

- Fluoresan lambalar için acil durum yedekleme üniteleri
- Armatürlerin içerisine monte edilerek veya harici bir kutu ile kullanılır.
- Ni-cd bataryası ile temin edilir.

Fluoresan ampuller için elektrik kesintisinde yedekleme sağlar.

Tüm manyetik ve elektronik balastlar ile çalışabilir.

Aydınlatma için kullanılan aydınlatma armatürlerinin kasası içerisine monte edilerek, acil durum aydınlatması yapması sağlanır.

Tüm modellerde lambanın 4 ucu birden anahtarlanır.

Tam izoleli besleme devresi ve lamba kontaklaması sayesinde, ürünlerin farklı fazlarda bağlanmasından dolayı oluşabilecek hasarlar önlenir.

Continus şarj yöntemi ile pilleri daima dolu ve hazır tutar.

Lambaya göre uygun kit seçilmelidir.

Kolay kurulum için geçmeli tip mandallı tip klemensler kullanılmıştır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- T5-T8 aydınlatma armatürleri
- Downlight tip, PL ampullü aydınlatma armatürleri
- Acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri
- Gömme tip aydınlatma armatürleri

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz boyalı alüminyum kasa. ABS plastik kapaklar.
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium

SEÇENEKLER

- Lamba tipine ve gücüne göre model seçenekleri
- 1-2-3 saat kesintide yanma süreleri



FLUORESAN AMPULLER İÇİN BATARYALI YEDEKLEME ÜNİTELERİ

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM TİPİ	LAMBA	SÜRE	BATARYA	AĞIRLIK PİL DAHİL	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ	BLF
AK-468-1	Kesintide Yanan	Dahili	6-8W T5 Fluoresan	Kesintide 60 dak.	3 cell AA size	0,28kg	30	I	-16/+40°	1,5 watt	220-240	>%30
AK-468-2	Kesintide Yanan	Dahili	6-8W T5 Fluoresan	Kesintide 120 dak.	3 cell SC size	0,35kg	30	I	-16/+40°	1,5 watt	220-240	>%30
AK-468-3	Kesintide Yanan	Dahili	6-8W T5 Fluoresan	Kesintide 180 dak.	3 cell SC size	0,38kg	30	I	-16/+40°	1,5 watt	220-240	>%30
AK581	Kesintide Yanan	Dahili	18-58w T8 — 7-26w PL	Kesintide 60 dak.	3 cell SC size	0,39kg	30	I	-16/+40°	3,2 watt	220-240	>%19
AK582	Kesintide Yanan	Dahili	18-58w T8 — 7-26w PL	Kesintide 120 dak.	3 cell D size	0,6kg	30	I	-16/+40°	3,2 watt	220-240	>%19
AK583	Kesintide Yanan	Dahili	18-58w T8 — 7-26w PL	Kesintide 180 dak.	3 cell D size	0,6kg	30	I	-16/+40°	3,2 watt	220-240	>%19
AK-141	Kesintide Yanan	Dahili	13-14W T5 Fluoresan	Kesintide 60 dak.	5 cell SC size	0,44kg	30	I	-16/+40°	1,5 watt	220-240	>%40
AK-143	Kesintide Yanan	Dahili	13-14W T5 Fluoresan	Kesintide 180 dak.	2X5 cell SC size	0,67kg	30	I	-16/+40°	1,5 watt	220-240	>%40
AK541	Kesintide Yanan	Dahili	18-58wT8, 7-26wPL, 28-54wT5	Kesintide 60 dak.	5 cell SC size	0,45kg	30	I	-16/+40°	3,2 watt	220-240	>%22
AK543	Kesintide Yanan	Dahili	18-58wT8, 7-26wPL, 28-54wT5	Kesintide 180 dak.	5 cell D size	0,75kg	30	I	-16/+40°	3,2 watt	220-240	>%22
AK581-E	Kesintide Yanan	Dahili	18-36w T8 — 7-18w PL	Kesintide 60 dak.	3 cell SC size	0,35kg	30	I	-16/+40°	1,5 watt	220-240	>%19
AK583-E	Kesintide Yanan	Dahili	18-36w T8 — 7-18w PL	Kesintide 180 dak.	2x3 cell SC size	0,55kg	30	I	-16/+40°	1,5 watt	220-240	>%19

LAMBAYA GÖRE KİT SEÇİM TABLOSU

TİP	T5						T8			SE-DE COMPACT				DULUX L-F		CIRCLINE		
	6	8	13	14	36	54	18	36	58	7	9	13	18	26	36	54	22T5	40T5
468-1	X	X																
468-2	X	X																
468-3	X	X																
581-E							X	X		X	X	X	X					
583-E							X	X		X	X	X	X					
581							X	X		X	X	X	X	X				
582							X	X		X	X	X	X	X				
583							X	X		X	X	X	X	X				
141			X	X														
143			X	X														
541					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
542					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
543					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ÖLÇÜLER

